

SK WN44

Lampă LED de mână



Stimate client, Vă mulțumim că ați achiziționat lampa noastră de mână. Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de prima utilizare. Funcția power bank este doar o funcție suplimentară, este folosită pentru încărcarea parțială a telefonului mobil și nu poate fi comparată cu power bank-urile specializate.

PARAMETRI TEHNICI

Flux luminos	800 lm
LED-uri Timp de iluminare	P50 (max. 10 W)
de iluminare	max. 10 ore, min. 4 ore aproximativ
Timp de încărcare	10 ore. 115 x 115 x 270
Dimensiunile lămpii	mm
Acoperire	IP44
Acumulator	plumb 3,7 V 4500 mAh

CONȚINUTUL PACHETULUI

1x lampă, 1x cablu de încărcare, 1x manual de utilizare

ÎNCĂRCARE

Înainte de a utiliza lampa pentru prima dată, încărcați complet bateria. Conectați lampa folosind cablul Micro USB furnizat la adaptorul de încărcare de 5V (nu este inclus). Conectați încărcătorul la o priză de 230 V. În acest moment, va începe procesul de încărcare, care este semnalat de trei LED-uri albastre intermitente. De îndată ce toate LED-urile încep să lumineze continuu, bateria este complet încărcată. Bateria nu poate fi scoasă din dispozitiv.

Apăsăți butonul de lângă LED-uri pentru a vedea starea de încărcare a bateriei.

MODURI DE ILUMINARE

Numărul de apăsări de buton	1	2	3	4
Modul de iluminare	100%	50%	30%	clipind

Avertizare

- Suprafața lămpii se încălzește ușor în timpul utilizării. Prin urmare, la manipularea lămpii în timpul utilizați și imediat după utilizare, acordați atenție atenției sporite.
- Dacă nu utilizați lampa pentru o perioadă lungă de timp, conectați bateria la încărcător timp de 10 minute la fiecare trei luni.
- Deconectați toate cablurile pentru depozitare pe termen lung.
- Nu priviți niciodată direct într-o lampă aprinsă. Vederea dumneavoastră ar putea fi deteriorată.
- Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel.
- Lampa poate fi înșurubat pe suport (nu este inclusă în livrare), puteți găsi orificiul pentru atașare pe partea de jos.

Garanția de 24 de luni este, conform § 619 alin. 2 din Codul civil nu se aplică uzurii cauzate de utilizarea normală, prin urmare capacitatea în scădere a bateriei nu este un motiv pentru a recunoaște o revendicare pentru acest produs.

